

Дополнительная принадлежность HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless



Простой в настройке и управлении модуль для мобильной печати с высоким уровнем защиты данных^{1,2}.



Простое решение для печати с мобильных устройств

- Развертывание службы прямой беспроводной печати и технологии touch-to-print с помощью нескольких простых действий^{1,2,3}
- Выполняйте с помощью прямого соединения через устройство или встроенный веб-сервер HP. Также можно использовать программу HP Web Jetadmin для доступа ко всему парку принтеров⁴.
- Чтобы отправить задание на принтер или МФУ, пользователю достаточно выбрать нужный аппарат со своего мобильного устройства. При этом он может находиться в любой точке офиса².
- Добавьте возможность печати через мобильные устройства с поддержкой NFC без подключения к сети^{2,3}.

Переходите к мобильным технологиям, не жертвуя безопасностью

- Защитите ценные данные в процессе их передачи и хранения на принтере или МФУ.
- Надежная защита конфиденциальной информации — пользователи мобильных устройств смогут запускать печать одним касанием, не подключаясь к сети³.

Разнообразие вариантов и удобство управления

- Для отправки заданий печати с большинства смартфонов и планшетов не потребуются специальные приложения².
- Простая система портов беспроводной печати: мобильные устройства смогут автоматически подключаться и отключаться от принтера или МФУ².

¹ Дополнительная принадлежность HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless совместима с некоторыми принтерами HP LaserJet Enterprise и МФУ с микропрограммным обеспечением HP FutureSmart, которые поступят в продажу начиная с осени 2015 г. Список поддерживаемых устройств см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

² Поддерживается только некоторыми моделями. Может потребоваться приобретение дополнительных аксессуаров. Перед печатью мобильное устройство и принтер или МФУ с функцией прямого беспроводного соединения необходимо подключить к одной сети Wi-Fi. Для некоторых мобильных устройств может потребоваться установка дополнительных приложений или драйверов. Дополнительные сведения см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.

³ Требуется совместимое мобильное устройство с поддержкой технологии NFC. Список совместимых мобильных устройств с поддержкой печати через NFC см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.

⁴ Настройка для универсальных устройств входит в комплект поставки HP Web Jetadmin версий 10.3 SR4 и выше. Приложение HP Web Jetadmin можно бесплатно загрузить по адресу <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

Дополнительная принадлежность HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless

Технические характеристики

Комплектация

J8030A	Дополнительная принадлежность HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless; 2 кабеля mini-USB; отдельная пластиковая крышка; комплект Velcro; руководство по установке
--------	---

Совместимость

Операционные системы	Информацию о поддерживаемых сетевых ОС см. в брошюре к принтеру.
Поддерживаемый принтер	HP LaserJet M506, M527, M552, M553, M577, M604, M605, M606
Поддерживаемые браузеры	Internet Explorer 6.0 или выше; Mozilla 2.x или выше; Firefox 2.x или выше; Safari; Chrome

Подсоединяемость

Интерфейсы (стандартно)	связь Wireless Ethernet 802.11b/g; NFC; высокоскоростной разъем USB 2.0
-------------------------	---

Память

Стандартная	Нет (использование памяти принтера)
Флеш-память	Нет (использование средств хранения принтера)

Условия работы

Температура эксплуатации	от 0 до 40 °C
Рекомендуемая температура эксплуатации	от 0 до 40 °C
Температура хранения	-40 – 70°C
Влажность при эксплуатации	15–95 % при температуре 40 °C
Рекомендуемая рабочая влажность	15–95 % при температуре 40 °C
Влажность при хранении	15–95 % при температуре 65 °C

Характеристики сервера печати

Типы сетей	Модуль беспроводной связи (802.11 b/g)
Тип сервера печати	Внешний, NIP2 (отсек для интеграции аппаратных средств)
Встроенный Web-сервер	Да
Установка, настройка и управление с помощью HP Web JetAdmin	Да
Возможность модернизации микропрограммного обеспечения	Да
Описание системы защиты	Безопасность управления: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS); безопасность беспроводной сети: WPA2-Personal (WPA2-AES); Пароль администратора; используются те же протоколы безопасности, что и на подключенном принтере/МФУ)

Размеры (ш х г х в)

Габариты устройства	82 x 56 x 20 мм
В упаковке	178 x 138 x 60 мм"

Вес

Вес изделия	0,061 кг
В упаковке	0,266 кг

Потребляемая мощность

Максимум	2,5 Вт (максимум)
Требования к питанию	Дополнительная принадлежность с питанием от хост-разъема USB; напряжение на входе: 5 В, 500 мА
Тип источника питания	Нет (питание от хоста USB)

Сертификация

Безопасность	ЕС (директива по низковольтным устройствам 2006/95/EC); EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011
Электромагнитная	ЕС (директива по ЭМС 2004/108/EC); EN 301 489-1 V1.9.2; EN 489-17 V2.1.1
Совместимость с Telescom	Беспроводная связь: ЕС (директива R&TTE 1999/5/EC); EN 300 328; EN 62311

Гарантия

Гарантия сроком один год с возможностью замены



Более подробная информация содержится на сайте <http://www.hp.com/go/jetdirect>

Продукт может отличаться от представленного на рисунках. © Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2015 г. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. Все гарантии в отношении продуктов и услуг компании HP выражены исключительно в явном виде в гарантийных обязательствах, прилагаемых к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и иные ошибки в данном документе.

4AA5-9933RUE Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка Август 2015